



Блок расширения БШС4П

ПАСПОРТ САПО.425529.028ПС



ISO 9001

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Блок расширения БШС4П (далее - блок) предназначен для расширения информационной емкости прибора «КАРАТ», сбора, анализа и передачи в центральный блок (ЦБ) «КАРАТ» информации о состоянии охранных и пожарных извещателей, а также линий оповещения. Кроме того, БШС4П осуществляет прием и выполнение команд от ЦБ, а также запуск местного оповещения. **В корпус прибора встроен резервированный источник питания под аккумулятор 12 В, 2,2 Ач.**

Прибор «КАРАТ» поддерживает до 57-ми блоков расширения БШС4П. Подключение блока к прибору осуществляется по 2-х проводной линии.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ШС	4 шт.
Количество исполнительных реле	2 шт.
Напряжение питания сети	187...242 В
Напряжение питания от резервного источника питания	11...14 В
Напряжение, коммутируемое контактами реле	~220 В / -36 В
Ток потребления от резервного источника питания, не более - при выключенных реле - при включении одного реле - при включении двух реле	90 мА 125 мА 160 мА
Суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном режиме, не более	1,5 мА
Ток, коммутируемый реле, не более	1 А
Выходной ток, не более - клеммы «ОПВ» и «СИР» - клеммы «ЛМП» и «ТРВ» - клемма «ВЫХ»	400 мА 40 мА 600 мА
Номинальная ёмкость резервного аккумулятора 12 В	2,2 Ач
Диапазон рабочих температур	- 30...+50 °С
Относительная влажность воздуха при +40 °С, не более	93%
Масса, не более	1 кг
Габаритные размеры	200×200×90 мм
Срок службы, не менее	10 лет

Для получения доступа к плате блока необходимо снять крышку, открутив винт в нижней части корпуса.

Полное описание работы с блоком приводится в руководстве по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «КАРАТ» САПО.425513.056РЭ.

3 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 3 года.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия бесплатно. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются. Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки изделия.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок расширения ППКОП «КАРАТ» БШС4П соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: _____ Заводской номер: _____ Штамп ОТК: _____

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во
САПО.425529.028	Блок расширения «КАРАТ» БШС4П	1 шт.
САПО. 425729.001	Порт Touch Memory	1 шт.
	Электронный ключ DS1990A	2 шт.
	Диод 1N4005	2 шт.
	Резистор С2-33н-0,125-7,5кОм±5%	8 шт.
САПО.425529.028ПС	Паспорт	1 шт.

6 КОНТАКТЫ

Техническая
поддержка

тел.: (383) 212-59-67

skype: servisberdsk

НПО
«Сибирский
Арсенал»

Россия, 630073,
г. Новосибирск,
мкр. Горский, 8а
тел.: (383) 211-29-63
факс:(383) 301-44-33

e-mail: info@arsenalnpo.ru
сайт: www.arsenal-npo.ru

Сервисный
центр

Россия, 630087,
г.Новосибирск, а/я 25

e-mail: support@arsenalnpo.ru